

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### ПОГОДНА СТАНЦІЯ

Модель: OR-WS003

УКРАЇНСЬКА UA

Шановні покупці! Велике спасибі Вам за купівлю продукції ORION. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію. Збережіть її для використання у майбутньому.



### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Даний прилад повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, що впливає з невідповідного або неправильного використання приладу. За таких умов гарантія на прилад не поширюється.
- Прилад не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
- Не занурюйте прилад у воду.
- Не піддавайте пристрій дії дощу або вологи.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Прилад не призначений для використання в комерційних цілях.
- Ставте прилад на рівну та стійку поверхню.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отримання та відображення даних про температуру в приміщенні і поза приміщенням.
- Відображення часу
- Формат відображення часу: 12г/24г
- Будильник
- Функція запам'ятовування максимальної / мінімальної температури
- Відображення даних про температуру в °C або °F
- Температурні обмеження (всередині приміщення): -10°~+50°(14°F~ +122°F)
- Температурні обмеження (поза приміщенням): -40°~+70°(-58°F~ +158°F)
- Живлення: батарейки типу AAA, 3В, 2 шт. (у комплект не входять)

## **ЕКСПЛУАТАЦІЯ**

### **Налаштування часу:**

1. У звичайному режимі натисніть і утримуйте кнопку "SET" протягом 3 секунд, цифри на екрані заблимають. Режим налаштувань: 12г/24г - година - хвилина - вихід.
2. Виконайте необхідні налаштування. Натисніть "SET" для підтвердження і перейдіть до наступних налаштувань. Для виконання налаштувань використовуйте кнопки "UP" та "DOWN".
3. Пристрій перейде у звичайний режим, якщо протягом 8 секунд не виконувалося ніяких операцій.

Примітка: за замовчуванням встановлено 24г режим відображення часу.

### **Встановлення будильника:**

1. Натискайте кнопку "SET" для перемикання між режимами відображення будильника і часу.
2. У режимі будильника натисніть і утримуйте кнопку "SET" протягом 3 секунд для входу у режим встановлення будильника, цифри на екрані заблимають.
3. Режим налаштувань: година - хвилина - вихід - звичайний режим. Встановіть час спрацьовування будильника.
4. Натисніть "SET" для підтвердження і перейдіть до наступних налаштувань.
5. У режимі будильника натисніть і утримуйте кнопку "SNZ" протягом 3 секунд для увімкнення / вимкнення будильника.

### **Повтор сигналу будильника:**

Можна активувати повторне спрацьовування будильника через 8 хвилин після основного сигналу. Для цього просто натисніть кнопку "SNZ" після того, як будильник увімкнеться у встановлений час. Через 8 хвилин сигнал будильника знову повториться. Щоб повністю вимкнути будильник, натисніть будь-яку кнопку.

### **Отримання та відображення даних про температуру:**

1. Розташуйте проводовий датчик поза приміщенням для відображення даних про навколишню температуру.
2. У звичайному режимі натискайте кнопку "UP" для відображення: максимальна температура - мінімальна температура - поточна температура.
3. Один раз натисніть кнопку "UP", на дисплеї відобразиться максимальна температура в приміщенні і поза приміщенням. Далі натисніть кнопку "SET" для скидання даних про максимальну температуру. Через 15 секунд або після натискання кнопки "UP" два рази прилад перейде в режим відображення поточної температури.
4. Два рази натисніть кнопку "UP", на дисплеї відобразиться мінімальна температура в приміщенні і поза приміщенням. Далі натисніть кнопку "SET" для скидання даних про мінімальній температурі. Через 15 секунд або після натискання кнопки "UP" два рази прилад перейде в режим

відображення поточної температури.

### **Відображення даних про температуру в °C або °F:**

Для перемикання режимів відображення даних про температуру в °C або °F натискайте кнопку "DOWN" або "°C/°F".

### **Примітка:**

Якщо навколишня температура вище, ніж робоча температура приладу, на дисплеї з'явиться символ H.H.H.

Якщо навколишня температура нижче, ніж робоча температура приладу, на дисплеї з'явиться символ L.L.L.

### **Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація**

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколишнього середовища переробку.

### **Гарантії постачальника**

Погодна станція OR-WS003 відповідає затвердженому зразку. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі Укрседро, не виявляє шкідливого впливу на навколишнє середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без обліку часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію надається при заповненні відомостей прикладеного гарантійного талона.

Найменування: ORION OR-WS003

Основне призначення: Погодна станція

Країна виробник: Китайська Народна Республіка

Виготівник і розробник: Оріон Електронікс Лтд.

Адреса виготівника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців

Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44

Сертифікати: CE STR09058092E (OR-WS001); STR08078106E (OR-WS002); STR10038100E (OR-WS003)

Вага нетто: 81 г

Вага брутто: 115 г

Колір: сірий