

## Предлагаемые возможности и функции

- 21- дюймовый цветной телевизор с управлением от пульта ДУ и плоским экраном
  - Мультисистемность (системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения – PAL/ SECAM B/G, D/K,; системы AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
  - Система настройки VST (Voltage Synthesize Tuning), обеспечивающая возможность настройки одной программы на нескольких каналах
  - Цифровая схема I<sup>2</sup>C управления магистралью
  - Цифровой фильтр-“расческа” NTSC, обеспечивающий более чистое изображение с более яркими живыми цветами
  - 236 каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
  - Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
  - Автоматическая и ручная настройка программ (ручная в обоих направлениях)
  - Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
  - Выбор языка сообщений экранного меню (русский/английский/др.)
  - Непосредственный выбор программы
- 
- Аудио/видео (AV) вход/выход
  - Стерео AV
  - Четыре предустановленных режима изображения
  - Таймер “сна” (для установки промежутка времени, по истечении которого телевизор автоматически переключается в состояние “ожидания”)
  - Таймер включения/выключения
  - “Родительский замок” и “AV замок” (путем программирования можно ограничивать полный доступ к просмотру телевизора (“Родительский замок”) или его частично, т. е. к некоторым его функциям (“AV замок”))
  - Автоматическое выключение звука и голубой фон в случае отсутствия телевизионного сигнала
  - Автоматическое переключение телевизора в состояние “ожидания” через 15 мин после окончания трансляции программ
  - Игры

# ORION®

**21 ДЮЙМ**  
**SPP2116F** **суперплоский**  
**ЭКРАН**



## Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| <b>Кинескоп</b>  |   |
| Размер .....   | 21" (54 см)   |
| <b>Системы</b>   |   |
| Системы приема ТВ вещания и видео воспроизведения .....          | PAL/SECAM B/G, D/K  |
| Системы AV .....   | PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43  |
| <b>Каналы</b>  |   |
| Принимаемые каналы (частота тюнера) .....                        | .... VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц |
| Принимаемые каналы (CATV) .....                                  | .... Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41      |
| Количество каналов .....   | 236   |
| Индикация каналов .....  | Экранный дисплей  |
| <b>Экранное меню, звуковой выход и автоматическое выключение</b> |   |
| Язык сообщений экранного меню.....                               | русский/английский/др   |
| Мощность звукового выхода .....                                  | 2 x 4 Вт  |
| Время автоматического выключения .....                           | 10...180 мин , с интервалом 10 мин  |
| <b>Входы и терминалы</b>   |   |
| Радиочастотный (RF) антенный вход .....                          | 75 Ом (несимметричный)  |
| Видео/аудио терминалы .....                                      | 1 Vp-p, 75 Ом   |
| видео вход .....   | 1 Vp-p, 75 Ом   |
| аудио вход .....   | ≥ 200 мВ (эффективный), 70 кОм  |
| <b>Потребляемая мощность и питание</b>                           |   |
| Максимальная потребляемая мощность .....                         | 75 Вт   |
| Источник питания .....   | 220 В, 50 Гц (90-260 В, 50-60 Гц)   |
| <b>Поставляемые дополнительные принадлежности</b>                |   |
| Пульт дистанционного управления с батарейками .....              | 1 шт.   |
| Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон .....             | 1 шт.   |