

## Особенности:

- 15-дюймовый цветной телевизор с управлением от пульта ДУ
- Суперплоский экран
- Мультисистемность (системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения - PAL/ SECAM B/G, D/K; системы AV - PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
- Система настройки VST (Voltage Synthesize Tuning), обеспечивающая возможность настройки одной программы на нескольких каналах
- Цифровая схема I2C управления магистралью
- 249 каналов (в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения)
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ (ручная в обоих направлениях)
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (русский/английский/др.)
- непосредственный выбор программы
- Входы / выходы
  - 1 x AV стерео вход
  - 1 x AV стерео выход
  - 1 x YUV вход
  - 1 x RF вход
- Пять предустановленных режимов изображения
- Таймер "сна"
- Таймер включения/выключения
- Автовыключение звука и синий фон при отсутствии ТВ сигнала
- Автоматическое переключение телевизора в состояние "ожидания" по истечении 15 мин после окончания трансляции ТВ программы

# ORION

STP1525FL(Black)  
15 ДЮЙМОВ



## Технические характеристики

|   |   |
|---|---|
| <b>Кинескоп</b>   |   |
| Размер  | 15" (39 см)                                       |
| <b>Системы</b>  |   |
| Системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения |   |
| Системы AV  | PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц            |
| <b>Каналы</b>   |   |
| Каналы (частота тюнера)                                       |   |
|   | VHF(L): 46.25-168.25 МГц;                         |
|   | VHF(H): 175.25-463.25 МГц; UHF: 471.25-863.25 МГц |
| Каналы (кабельное телевидение)                                |   |
|   | Mid band: X- Z, S1- S10;                          |
|   | Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41        |
| Количество каналов  | 249   |
| Индикация каналов   | Экранный дисплей                                  |
| <b>Экранное меню, звуковой выход</b>                          |   |
| Язык сообщений экранного меню                                 | Русский/английский/др                             |
| Мощность звукового выхода                                     | 2 x 2,5 Вт  |
| <b>Входы и терминалы</b>                                      |   |
| Радиочастотный (RF) антенный вход                             | 75 Ом   |
| Видео/аудио терминалы   |   |
| Видео вход  | 1 Vp-p, 75 Ом                                     |
| Аудио вход  | ≥200 мВ (эффективный), ≥70 кОм                    |
| <b>Потребляемая мощность и питание</b>                        |   |
| Максимальная потребляемая мощность                            | 65 Вт   |
| Источник питания  | 220 В, 50 Гц (160-270 В, 50-60 Гц)                |
| <b>Поставляемые дополнительные принадлежности</b>             |   |
| Пульт дистанционного управления с батарейками                 | 1 шт  |
| Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном              | 1 шт  |
| <b>Габаритные размеры и вес</b>                               |   |
| Габаритные размеры  | 450 мм X 410 мм X 378 мм                          |
| Вес (нетто)   | 11 кг   |