

Особенности

- 26-дюймовый жидкокристаллический телевизор с управлением от пульта ДУ
- Возможность использования в качестве компьютерного монитора
- Мультисистемность (PAL/ SECAM B/G, D/K)
- 200 каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ (ручная настройка программ в обоих направлениях)
- Сортировка программ в удобном порядке
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (русский, английский и др)
- Непосредственный выбор программы
- Переключение между двумя последними программами одним нажатием кнопки ПДУ
- Расширенная система входов / выходов
- NICAM/IGR
- Четыре предустановленных режима изображения
- Полное заглушение звука одним нажатием кнопки ПДУ
- Автоматическое выключение звука и синий фон в случае отсутствия ТВ сигнала
- Таймер сна
- Телетекст
- Источник питания 100 - 240 В / 50 - 60 Гц

ORION®

LED2625(Black)



Технические характеристики

ДИСПЛЕЙ	Размер экрана	26" (66 см)
	Относительное удлинение (отношение ширина экрана/высота)	16:9
	Разрешение	1366 x 768
	Яркость	500 Кд/м2
	Контрастность	1000:1
	Угол обзора	88/88/88/88
	Размер пикселя (мм)	0.4215(гор) x 0.4215 (верт)
	Число цветов	16.7 мил
	Время отклика(G to G)	<8 мс
ТВ	ТВ система	PAL/SECAM BG/DK
	Частота тюнера	VHF(L): 46.25-168.25MHz; VHF(H): 175.25 463.25MHz; UHF: 471.25-863,25MHz CATV: Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41
	Количество каналов	200
АУДИО	Отключение звука «MUTE» нажатием одной кнопки	Есть
	Выходная мощность	10 Вт x 2
	Прием стерео программ	NICAM/IGR
ВХОДЫ, ВЫХОДЫ	RF	1
	HDMI	1
	SCART	1
	PC in (VGA)	1
	AV IN	2
	S-Video IN	1
	YPbPr	1
	Вход для подключения наушников	1
ОСОБЕННОСТИ	Таймер сна	Есть
	Языки меню	английский, русский и др.
	Телетекст	Есть
	Предустановленные режимы изображения	Есть (4)
ПИТАНИЕ, МОЩНОСТЬ,	Источник питания	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	140 Вт
АКСЕССУАРЫ	ПДУ, шнур питания, кабель VGA, настольная подставка, инструкция и гар. талон	