

Предлагаемые возможности и функции

- 21-дюймовый цветной телевизор с управлением от пульта ДУ
- Мультисистемность (системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения - PAL/ SECAM B/G, D/K,; системы AV - PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
- Система настройки FST (Frequency Synthesize Tuning), обеспечивающая возможность настройки одной программы на нескольких каналах
- Цифровая схема I2C управления магистралью
- 255 каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ (ручная в обоих направлениях)
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (русский/английский/др.)
- Непосредственный выбор программы
- Переключение между двумя последними программами
- Телетекст
- Аудио/видео вход (стерео AV), SCART и гнездо для подключения наушников
- Четыре предустановленных режима изображения
- Четыре предустановленных режима звучания
- Таймер "сна"
- Таймер "подъема"
- "Родительский замок" (путем программирования можно ограничивать полный доступ к просмотру телевизора)
- Автоматическое выключение звука и голубой фон в случае отсутствия телевизионного сигнала
- Автоматическое переключение телевизора в состояние "ожидания" по истечении 5 мин после окончания трансляции ТВ программы

ORION®

21 ДЮЙМ STP2145



Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Кинескоп | |
| Размер | 21" (54 см) |
| Системы | |
| Системы приема ТВ вещания и видео воспроизведения | PAL/SECAM B/G, D/K |
| Системы AV | PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43 |
| Каналы | |
| Принимаемые каналы (частота тюнера) | VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц |
| Принимаемые каналы (CATV) | Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41 |
| Количество каналов | 255 |
| Индикация каналов | Экранный дисплей |
| Экранное меню, звуковой выход и автоматическое выключение | |
| Язык сообщений экранного меню | русский/английский/др |
| Мощность звукового выхода | 2 x 1,2 Вт |
| Время автоматического выключения | 15...60 мин, с интервалом 15 мин |
| Входы и терминалы | |
| Радиочастотный (RF) антенный вход | 75 Ом (несимметричный) |
| Видео/аудио терминалы | |
| видео вход | 1 Vp-p, 75 Ом |
| аудио вход | ≥ 200 мВ (эффективный), 70 кОм |
| Потребляемая мощность и питание | |
| Максимальная потребляемая мощность | 75 Вт |
| Источник питания | 220 В, 50 Гц (110-240 В, 50-60 Гц) |
| Поставляемые дополнительные принадлежности | |
| Пульт дистанционного управления с батарейками | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | 1 шт. |