

Предлагаемые возможности и функции

- 21- дюймовый цветной телевизор с управлением от пульта ДУ
- Мультисистемность (системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения – PAL/ SECAM B/G, D/K,; системы AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
- Система настройки VST (Voltage Synthesize Tuning), обеспечивающая возможность настройки одной программы на нескольких каналах
- Цифровая схема I²C управления магистралью
- Цифровой фильтр-“расческа” NTSC, обеспечивающий более чистое изображение с более яркими живыми цветами
- 236 каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ (ручная в обоих направлениях)
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (русский/английский/др.)
- Непосредственный выбор программы
- Телетекст
- Аудио/видео (AV) вход/выход (сзади), аудио/видео (AV) вход (спереди)
- Stereo AV
- Четыре предустановленных режима изображения
- Таймер “сна” (для установки промежутка времени, по истечении которого телевизор автоматически переключается в состояние “ожидания”)
- Таймер включения/выключения
- “Родительский замок” и “AV замок” (путем программирования можно ограничивать полный доступ к просмотру телевизора (“Родительский замок”) или его частично, т. е. к некоторым его функциям (“AV замок”))
- Автоматическое выключение звука и голубой фон в случае отсутствия телевизионного сигнала
- Автоматическое переключение телевизора в состояние “ожидания” через 15 мин после окончания трансляции программ
- Игры

ORION

21 ДЮЙМ
T2139MTX



Технические характеристики

Кинескоп		
Размер	21" (54 см)	
Системы		
Системы приема ТВ вещания и видео воспроизведения		
PAL/SECAM B/G, D/K		
Системы AV		
PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43		
Каналы		
Принимаемые каналы (частота тюнера)	VHF(L): 46.25-168.25МГц;	
VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц		
Принимаемые каналы (CATV)	Mid band:	
X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41		
Количество каналов	236	
Индикация каналов	Экранный дисплей	
Экранное меню, звуковой выход и автоматическое выключение		
Язык сообщений экранного меню	русский/английский/др	
Мощность звукового выхода	2 x 4 Вт	
Время автоматического выключения	10...180 мин, с интервалом 10 мин	
Входы и терминалы		
Радиочастотный (RF) антенный вход	75 Ом (несимметричный)	
Видео/аудио терминалы	1 Vp-p, 75 Ом	
видео вход	1 Vp-p, 75 Ом	
аудио вход	≥ 200 мВ (эффективный), 70 кОм	
Потребляемая мощность и питание		
Максимальная потребляемая мощность	75 Вт	
Источник питания	220 В, 50 Гц (90-260 В, 50-60 Гц)	
Поставляемые дополнительные принадлежности		
Пульт дистанционного управления с батарейками	1 шт	