

Особливості:

- 29-дюймовий кольоровий телевізор з управлінням від пульта ДУ
- Суперплаский екран
- Мультісистемність (системи прийому телевізійного мовлення і відео відтворення - PAL/ SECAM B/G, D/K,; системи AV - PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
- Система налаштування VST (Voltage Synthesize Tuning), що забезпечує можливість налаштування однієї програми на декількох каналах
- Цифрова схема I2C управління магістраллю
- 200+ каналів (у діапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) і кабельного телебачення)
- Можливість налаштування і прийому програм кабельного телебачення
- Автоматичне і ручне налаштування програм (ручне в обох напрямках)
- Зручне і легке управління телевізором через систему екранного меню
- Вибір мови повідомлень екранного меню (російська/англійська/ін.)
- Безпосередній вибір програми
- Входи / виходи
 - 1 x AV стерео вхід
 - 1 x AV стерео вихід
 - 1 x YUV вхід
 - 1 x S-Video вхід
- Чотири попередньо встановлених режимів зображення
- Таймер "сну"
- Таймер увімкнення/вимкнення
- Автовимкнення звуку і синій фон за відсутності ТВ сигналу
- Автоматичне перемикавання телевізора у стан "очікування" через 15 хв після закінчення трансляції ТВ програми

ORION[®]

SPP2920FL

29 ДЮЙМІВ



Технічні характеристики

Кінескоп	
Розмір	29" (73 см)
Системи	
Системи прийому телевізійного мовлення і відео відтворення	--- PAL/SECAM B/G, D/K
Системи AV	---PAL,SECAM, NTSC - 3.58МГц/ 4.43МГц
Канали	
Канали (частота тюнера)	---VHF(L): 46.25-168.25МГц; ---VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц
Канали (кабельне телебачення)	---Mid band: X- Z, S1- S10; ---Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41
Кількість каналів	---200+
Індикація каналів	--- Екранний дисплей
Екранне меню, звуковий вихід	
Мова повідомлень екранного меню	---Російська/англійська/ін
Потужність звукового виходу	--- 2 x 10 Вт
Входи і термінали	
Радіочастотний (RF) антенний вхід	---75 Ом
Відео/аудіо термінали	
Відео вхід	--- 1 Vp-p, 75 Ом
Аудіо вхід	--- ≥200 мВ (ефективний), ≥70 кОм
Споживча потужність і живлення	
Максимальна споживча потужність	--- 150 Вт
Джерело живлення	--- 220 В, 50 Гц (160-270 В, 50-60 Гц)
Додаткове приладдя	
Пульт дистанційного керування з батарейками	--- 1 шт
Інструкція з експлуатації та гарантійний талон	---1 шт