

Можливості та функції

- 21- дюймовий кольоровий телевізор з керуванням від пульта ДК
- Мультисистемність (системи прийому телевізійного транслявання та відео відтворення - PAL/ SECAM B/G, D/K,; системи AV - PAL, SECAM, NTSC - 3.58 Мгц / 4.43 Мгц)
- Система налаштування VST (Voltage Synthesize Tuning), яка забезпечує можливість налаштування однієї програми на декількох каналах
- Цифрова схема І²С керування магістраллю
- Цифровий фільтр-“гребінець” NTSC, забезпечує більш чіткіше зображення з більш яскравішими живими кольорами
- 236 каналів у діапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) та кабельного телебачення
- Можливість налаштування й приймання програм кабельного телебачення
- Автоматичне й ручне налаштування програм (ручне в обох напрямках)
- Зручне й легке керування телевізором через систему екранного меню
- Вибір мови повідомлень екранного меню (російська/англійська/ін.)
- Безпосередній вибір програми
- Телетекст
- Аудіо/відео (AV) вхід/вихід (позаду), аудіо/відео (AV) вхід (попереду)
- Stereo AV
- Чотири попередньо налаштованих режими зображення
- Таймер “сну” (для встановлення проміжку часу, по закінченні якого телевізор автоматично перемикається у стан “очікування”)
- Таймер вмикання/вимикання
- “Батьківський замок” та “AV замок” (шляхом програмування можна обмежити повний доступ до перегляду телевізора (“Батьківський замок”) або частково, тобто до деяких його функцій (“AV замок”))
- Автоматичне вимкнення звуку та блакитний фон у випадку відсутності телевізійного сигналу
- Автоматичне перемикавання телевізора в стан “очікування” через 15 хв. по закінченні трансляції програм
- Ігри

ORION®

21 ДЮЙМ
SPP2114s / SPP2114b



Технічні характеристики

| | |
|--|--|
| Кінескоп | |
| Розмір | 21" (54 см) |
| Системи | |
| Системи прийому ТВ транслявання та відео відтворення | PAL/SECAM B/G, D/K |
| Системи AV | PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43 |
| Канали | |
| Приймаючі канали (частота тюнера) | VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц |
| Приймаючі канали (CATV) | Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41 |
| Кількість каналів | 236 |
| Індикація каналів | Екранний дисплей |
| Екранне меню, звуковий вихід і автоматичне вимкнення | |
| Мови повідомлень екранного меню | російська/англійська/ін. |
| Потужність звукового виходу | 2 x 4 Вт |
| Час автоматичного вимкнення | 10...180 хв, з інтервалом 10 хв |
| Входи і термінали | |
| Радіочастотний (RF) антенний вхід | 75 Ом (несиметричний) |
| Відео/аудіо термінали | |
| відео вхід | 1 Vp-p, 75 Ом |
| аудіо вхід | ≥ 200 мВ (ефективний), 70 кОм |
| Споживча потужність і живлення | |
| Максимальна споживча потужність | 75 Вт |
| Джерело живлення | 220 В, 50 Гц (90-260 В, 50-60 Гц) |
| Постачання додаткових аксесуарів | |
| Пульт дистанційного керування з елементами живлення | 1 шт. |
| Інструкція з експлуатації та гарантійний талон | 1 шт. |