

Можливості та функції

- 29- дюймовий кольоровий телевізор з керуванням від пульта ДК та суперплоским екраном
- Мультисистемність (системи прийому телевізійного транслявання та відео відтворення - PAL/ SECAM B/G, D/K,; системи AV - PAL, SECAM, NTSC - 3.58 Мгц / 4.43 Мгц)
- Система налаштування FST (Frequency Synthesize Tuning), що забезпечує можливість налаштування однієї програми на декількох каналах
- Цифрова схема I²C керування магистраллю
- 200+ каналів у діапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) і кабельного телебачення
- Можливість налаштування й прийому програм кабельного телебачення
- Автоматичне й ручне налаштування програм (ручне в обох напрямках)
- Зручне й легке керування телевізором через систему екранного меню
- Вибір мови повідомлень екранного меню (російська/англійська/ін.)
- Безпосередній вибір програми
- Перемикач між 2-ма останніми каналами й функція сканування (телевізор автоматично "пропускає" програми з першої до останньої)
- 2 x аудіо/відео (AV) входу, 1 x аудіо/відео (AV) вихід, 1 x S-Video вхід, 1 x DVD вхід (Y/Cr/Cb)
- Стерео AV
- Чотири попередньо налаштованих режими зображення
- Формати зображення - нормальний (4:3) і широкий (16:9)
- Чотири попередньо налаштованих режими звучання
- Ефект псевдо-об'ємного звучання, а також регулювання високих і низьких частот
- Таймер "сну" (для встановлення проміжку часу, по закінченні якого телевізор автоматично перемикається в стан "очікування")
- Таймер вмикання/вимикання
- "Батьківський замок" (шляхом програмування можна обмежувати повний доступ до перегляду телевізора)
- Автоматичне вимикання звуку й блакитний фон у випадку відсутності телевізійного сигналу
- Автоматичне перемикаччя телевізора в стан "очікування" через 15 хв по закінченні трансляції програм
- Вбудовані ігри й календар

ORION®

29 ДЮЙМІВ
SPP2914FL



Технічні характеристики

| | |
|---|--|
| Кінескоп | |
| Розмір | 29" (73 см) |
| Системи | |
| Системи прийому ТВ транслявання та відео відтворення..... | PAL/SECAM B/G, D/K |
| Системи AV | PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43 |
| Канали | |
| Приймаючі канали (частота тюнера) | |
| | VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц |
| Приймаючі канали (CATV) . Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41 | |
| Кількість каналів..... | 200+ |
| Індикація каналів..... | Екранний дисплей |
| Екранне меню, звуковий вихід і автоматичне вимкнення | |
| Мови повідомлень екранного меню..... | російська/англійська/ін. |
| Потужність звукового виходу | 5Втх2 |
| Час автоматичного вимкнення..... | 10...120 хв , з інтервалом 10 хв |
| Входи і термінали | |
| Радіочастотний (RF) антенний вхід..... | 75 Ом (несиметричний) |
| Відео/аудіо термінали | |
| відео вхід | 1 Vp-p, 75 Ом |
| аудіо вхід | ≥ 200 мВ (ефективний), 70 кОм |
| Споживча потужність і живлення | |
| Максимальна споживча потужність..... | 130 Вт |
| Джерело живлення..... | 220 В, 50 Гц (90-260 В, 50-60 Гц) |
| Постачання додаткових аксесуарів | |
| Пульт дистанційного керування з елементами живлення..... | 1 шт. |
| Інструкція з експлуатації та гарантійний талон | 1 шт. |