

## Можливості та функції

- 21-дюймовий кольоровий телевізор з керуванням від пульта ДК
- Мультисистемність (системи прийому телевізійного транслявання та відео відтворення - PAL/ SECAM B/G, D/K,; системи AV - PAL, SECAM, NTSC - 3.58 Мгц / 4.43 Мгц)
- Система налаштування FST (Frequency Synthesize Tuning), що забезпечує можливість налаштування однієї програми на декількох каналах
- Цифрова схема I2C керування магістраллю
- 255 каналів у діапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) і кабельного телебачення
- Можливість налаштування й прийому програм кабельного телебачення
- Автоматичне й ручне налаштування програм (ручне в обох напрямках)
- Зручне й легке керування телевізором через систему екранного меню
- Вибір мови повідомлень екранного меню (російська/англійська/ін.)
- Безпосередній вибір програми
- Перемикання між двома останніми програмами
- Телетекст
- Аудіо/відео вхід (стерео AV), SCART і гніздо для підключення навушників
- Чотири попередньо налаштованих режими зображення
- Чотири попередньо налаштованих режими звучання
- Таймер "сну"
- Таймер "підйому"
- "Батьківський замок" (шляхом програмування можна обмежувати повний доступ до перегляду телевізора)
- Автоматичне вимикання звуку й блакитний фон у випадку відсутності телевізійного сигналу
- Автоматичне перемикання телевізора в стан "очікування" після закінчення 5 хв. по закінченні трансляції ТВ програми

# ORION®

## 21 ДЮЙМ STP2151



## Технічні характеристики

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Кінескоп</b>  |                                    |
| Розмір .....   | 21" (54 см)                        |
| <b>Системи</b>   |                                    |
| Системи прийому ТВ транслявання та відео відтворення .....               |                                    |
| Системи AV .....   | PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43     |
| <b>Канали</b>  |                                    |
| Приймаючі канали (частота тюнера) .....                                  |                                    |
| VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц |                                    |
| Приймаючі канали (CATV) .....  |                                    |
| .....Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41 |                                    |
| Кількість каналів .....  | 255                                |
| Індикація каналів .....  | Екранний дисплей                   |
| <b>Екранне меню, звуковий вихід і автоматичне вимкнення</b>              |                                    |
| Мови повідомлень екранного меню .....                                    | російська/англійська/ін.           |
| Потужність звукового виходу .....  | 2 x 1,2 Вт                         |
| Час автоматичного вимкнення .....  | 15...60 хв , з інтервалом 15 хв    |
| <b>Входи і термінали</b>   |                                    |
| Радіочастотний (RF) антенний вхід .....                                  | 75 Ом (несиметричний)              |
| Відео/аудіо термінали .....  |                                    |
| відео вхід .....   | 1 Vp-p, 75 Ом                      |
| аудіо вхід .....   | ≥ 200 мВ (ефективний), 70 кОм      |
| <b>Споживча потужність і живлення</b>                                    |                                    |
| Максимальна споживча потужність .....                                    | 75 Вт                              |
| Джерело живлення .....   | 220 В, 50 Гц (110-240 В, 50-60 Гц) |
| <b>Постачання додаткових аксесуарів</b>                                  |                                    |
| Пульт дистанційного керування з елементами живлення .....                | 1 шт.                              |
| Інструкція з експлуатації та гарантійний талон .....                     | 1 шт.                              |